



FX-I 610 BRIDGE MINI

BIDIREKTIONAL

INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG

TECHNISCHE
DOKUMENTATION



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Mini Bridge ermöglicht es dem Benutzer, seine motorisierten Rollläden, Jalousien und Markisen mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, wobei die Steuerung über die intelligente acomax SmartControl PLUS App erfolgt. Die Interaktion mit anderen IoT-Produkten über z.B. Amazon Alexa, Google Nest und IFTTT ist ebenso möglich.



TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Betriebsspannung	DC 5 V/1 A
Anschlussyp	USB Typ A
WLAN	2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bidirektional
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (L x B x H)	83,8 x 30,7 x 13,9 mm

KOMPATIBLE HARDWARE VON ACOMAX

PRODUKTBEZEICHNUNG	BAUJAHR AB
MX-I 413, 520, 540	11/2020
MX-Mf 540, 550	04/2021
FX-E 410 i, 411 i, 412 i	11/2020

STATUS ANZEIGE

LED FARBE	BEDEUTUNG
 Blau konstant	Normalbetrieb
 Rot langsam blinkend	WLAN nicht verbunden
 Gelb langsam blinkend	WLAN verbunden
 Rot schnell blinkend (5 Mal)	Reset auf Werkszustand
 Violet langsam blinkend	Kopplung in Arbeit
 Grün langsam blinkend	Update in Arbeit



acomax SmartControl PLUS App




acomax SmartControl PLUS App

2. INBETRIEBNAHME

AKTION	ANMERKUNG
1	acomax SmartControl PLUS App aus entsprechendem App Store herunterladen, installieren und öffnen.
2	Auf Registrieren klicken.
3	Gültige E-Mail Adresse eingeben und weiter klicken.
4	Passwort eingeben und bestätigen.
5	Auf Fertig drücken, Registrierung ist abgeschlossen.
6	Passwort erneut eingeben und in der acomax SmartControl PLUS App anmelden.
7	REGISTRIERUNG ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN.

3. PROGRAMMIERUNG


LEGENDE

BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
LED Anzeige		P3-Taste

ANLERNEN DER BRIDGE

AKTION	ANMERKUNG
1	acomax SmartControl App auf dem Smartphone öffnen.
2	 P3-TASTE (ca. 2 - Sek.) gedrückt halten, bis LED violett blinkt. < 2 Sek.
3	FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN IN DER acomax SmartControl PLUS App.

AUF WERKZUSTAND ZURÜCKSETZEN

AKTION		ANMERKUNG
1	 ca. 10 Sek.	P3-TASTE (ca. 10 Sek.) gedrückt halten, bis LED rot blinkt.
2	WERKZUSTAND WIEDERHERSTELLEN ERFOLGREICH BEENDET.	

VIDEOANLEITUNGEN

Bitte scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um mehr über die Verbindung der FX-I 610 Bridge Mini mit Ihrem WLAN-Router, die Einrichtung der acomax SmartControl App und die Verbindung mit anderen IoT-Anwendungen zu erfahren.



acomax Videos



4. SONSTIGES

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.