



WWW.ACOMAX.DE/
VIDEOS#STEUERUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



| | FX-E 410 i | FX-E 411 i | FX-E 412 i | FX-E 413 i | FX-E 450 i |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DESIGN/TECHNIK | | | | | |
| Betriebsspannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 4,8-5,2 V |
| Übertragungsfrequenz | 433,92 MHz bidirektional | 433,92 MHz bidirektional | 433,92 MHz bidirektional | 433,92 MHz bidirektional | 433,92 MHz bidirektional |
| Max. Output | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | — |
| Motorlaufzeit | 180 Sek. | 180 Sek. | 180 Sek. | — | — |
| Betriebs-temperatur | -10 °C bis +70 °C | -10 °C bis +70 °C | -10 °C bis +70 °C | -10 °C bis +70 °C | -5 °C bis +50 °C |
| Schutzklasse | IP 65 | IP 54 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Verbindung | Klemmleiste | Hirschmann-Kupplung | Klemmleiste | Klemmleiste | Netzteil FX-I 650 |
| Maße (L x B x H) in mm | 115 x 35 x 20 | 135 x 32 x 30 | 51 x 51 x 27 | 51 x 51 x 27 | 60 x 25 x 10 |
| FUNKTIONEN | | | | | |
| Rollladenbetrieb | ● | ● | ● | — | ● |
| Jalousiebetrieb | ● | ● | ● | — | ● |
| Lichtquelle | — | — | — | ● | ● |